

Hvordan programmere ny sensor mot komfyrvakt SA102RF/SGS300

1. Slå av strømforsyningen i 15 sekunder ved hjelp av platetoppens sikring (i sikringsskapet).
2. Slå på strømmen i ca. 5 sekunder, til man har hørt «2 brum» fra styringsenheten og slå den deretter av igjen i 15 sekunder.
3. Slå på strømforsyningen igjen, vent 30-40 sek., trykk og hold inne sensordekselet til sensoren avgir ett «pip». Komfyrstikkontakten slår av platetoppen og avgir et alarmsignal hvert 5. sekund. Sensoren avgir en testalarm.
4. Nullstill testalarmen ved å trykke én gang på sensordekselet.